

Nuevo HR-8000 Plus

ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO



Hagroy Electronic

Características del Energizador

Energía de electrificación
 Salida de alto voltaje
 Consumo de energía
 Alcance de electrificación
 Alimentación de red / Transformador
 Batería de respaldo recargable
 Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga
 Salida auxiliar
 Salida de alto voltaje regulable
 Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco
 Salida de utilidad (PGM) programable
 Indicador de retorno de tierra
 Indicador de intrusión en zonas
 Memoriza eventos
 Tiempo de sirena programable
 Independencia de Zonas
 Sensibilidad por caída a tierra
 Sensibilidad por arco a tierra
 Señalización audible de encendido/apagado
 Almacenamiento de controles / Sensores inalámbricos

HR8000PLUS

Mín. 850 mJ – Máx. 1,2 J (RMS)
 Mín. 12 KV – Máx. 15 KV
 Mín. 6.6 W – Máx. 9.1 W
 10000 m
 110 ó 220 VAC - 60 Hz / 12V 1.5A
 12 V - 7 Ah
 23 horas
 12 V - 250 mA
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 Programable
 Programable
 SI
 Mín. 1 – Máx. 48