

Kit Alarma Comunitaria WiFi 60W con Panel Solar y App Tuya

Sistema vecinal de alerta sonora y visual con activación por App Tuya Smart, controles remotos inalámbricos y alimentación solar.

Este Kit de Alarma Comunitaria WiFi 60W + Panel Solar es una solución avanzada para la protección de comunidades, condominios, parcelas y pasajes residenciales. Gracias a su integración con la aplicación Tuya Smart, permite activar la alarma desde cualquier lugar mediante Internet, además de contar con activación local mediante controles remotos inalámbricos. Su sistema de alimentación solar proporciona autonomía energética, eliminando la necesidad de realizar instalaciones eléctricas complejas. La combinación de sirena de alta potencia, baliza luminosa y doble tono de alerta lo convierte en una herramienta altamente efectiva para la prevención de delitos y la gestión de emergencias.

60W	120 dB	Solar	Tuya
Potencia sirena	Alcance sonoro	Panel 12V 20W	Control por app

Características principales

• Activación remota desde cualquier lugar mediante App Tuya Smart • Activación local mediante controles remotos inalámbricos incluidos • Sirena de alta potencia de 60W para alertas comunitarias • Alcance sonoro de hasta 120 dB • 2 tonos de alarma seleccionables • Módulo WiFi RF original Energy FeelPower • Compatible con hasta 20 controles remotos • Alcance de activación de hasta 150 metros en campo libre	• Panel solar para funcionamiento autónomo y sustentable • No requiere conexión permanente a la red eléctrica • Baliza roja para señalización visual de emergencia • Caja estanca resistente para instalación exterior • Batería de respaldo para funcionamiento continuo • Ideal para comunidades de 6 a 10 viviendas • Bajo consumo energético y alta confiabilidad • Diseñado para operar en condiciones climáticas adversas
---	---

Detalles técnicos

Potencia de sirena: 60W	Nivel de sonido: hasta 120 dB
Tonos: 2 sonidos seleccionables	Botón A: activa sonido 1
Botón B: activa sonido 2	Voltaje de operación: 12V DC
Aplicación compatible: Tuya Smart	Frecuencia de controles remotos: 433 MHz
Distancia de activación: hasta 150 metros en campo libre	Módulo RF: 2 canales 12V 433 MHz
Capacidad de controles remotos: hasta 20 unidades	Batería de respaldo: 12V 1,3 Ah
Autonomía en espera: hasta 48 horas	Controlador solar: 12V 10A
Panel solar: 12V 20W	Material: caja estanca plástica resistente a la intemperie
Dimensiones de la sirena: 205 × 230 × 262 mm	Peso del kit: 5 kg
Dimensiones del embalaje: 27 × 50 × 37 cm	Placas de advertencia: PAI 200 × 240 mm

Contenido del kit

• 2 Sirenas de 60W • 1 Baliza roja • 1 Módulo WiFi RF de 2 canales 12V 433 MHz • 1 Fuente de poder 12V • 1 Batería 12V 1,3 Ah con autonomía de hasta 48 horas	• 1 Controlador de carga solar • 1 Panel solar 12V 20W • 1 Caja estanca para uso exterior • 4 Controles remotos de 2 botones (A-B) • 4 Placas de advertencia "Vecinos Unidos"
---	---

Uso recomendado	Ventajas del sistema solar
Comunidades, condominios, parcelas, pasajes residenciales y zonas donde se requiera una alerta sonora y visual de rápida activación.	Permite operar el sistema con menor dependencia de la red eléctrica, simplificando la instalación en lugares donde el cableado puede ser complejo.

¿Dudas? Contáctanos a ecommerce@automa.cl

Ficha técnica referencial elaborada para publicación comercial. Las especificaciones pueden variar según condiciones de instalación, distancia, interferencias, ubicación del panel solar y entorno de operación.